

Instrukcja podłączenia zestawu interaktywnego

Zestaw interaktywny:






Tablica interaktywna SB480



Do zestawu interaktywnego są dołączone także głośniki Media-Tech MT3123, które wiszą nad tablicą interaktywną po bokach projektora multimedialnego

Sposób podłączenia zestawu interaktywnego do komputera przenośnego

1. Aby korzystać ze wszystkich multimediiów w tym również z dźwięku na powyższym zestawie interaktywnym należy go podłączyć poniższymi kablami do przyłącza ściennego Abtus AVS-312 (rys3)

1 x Kabel VGA	1 x Kabel USB typu AB	1 x Kabel dźwiękowy
		

Według poniższego schematu:



2. Kable z drugiej strony podłączamy do komputera. Kabel USB podłączamy do portu USB, kabel dźwiękowy do wyjścia słuchawkowego, a kabel VGA to wyjścia D-SUB, w taki sam sposób jak podłączamy zwykły projektor multimedialny do naszego PC.

* Komputer może być przenośny lub stacjonarny. Musi mieć zainstalowane oprogramowanie Smart notebook oraz sterowniki. Opis instalacja oprogramowania ze sterownikami znajdują Państwa na: http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Wsparcie/Jak%20zainstalowa%C4%87%20SMART%20Notebook.pdf

3. Na przyłączy ściennym naciskamy przycisk w zielonej obramówce „Power On”. Lustro projektora otworzy się, a lampa projektora zacznie się nagrzewać, w tym czasie zacznie migać zielona dioda przy przycisku włącznika projektora. W momencie, w którym zielona dioda zacznie świecić światłem ciągłym, projektor jest w pełni gotowy do pracy.



4. Naciskamy przycisk „PC-1”. Obraz z komputera powinien pojawić się na tablicy interaktywnej, a przy przycisku „PC-1” zaświecić czerwona dioda.



5. Zestaw interaktywny jest gotowy do pracy.

Powyższa instrukcja dotyczy zestawów interaktywnych, które zostały dostarczone i zainstalowane w ramach programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” oraz „Indywidualizacja” na terenie Warszawy.